

Gigaset A400

Łatwy w obsłudze, z dużymi przyciskami i powiększoną czcionką

Interfejs:	a/b (analogowy – RJ11)
Standardy:	DECT, GAP
Konfiguracja:	1 linia analogowa (PSTN)
Słuchawki:	Meldowanie do 4 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)



Jakość dźwięku

- Technologia HSP™
- Tryb głośnomówiący aktywowany podświetlanym przyciskiem rozpoczęcia połączenia („zielona słuchawka”) i regulacją głośności (5 stopni)
- Regulowana głośność słuchawki (5 stopni)
- Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „*”)
- Dzwonek odtwarzany przez głośnik trybu głośnomówiącego
- 20 melodii dzwonka do wyboru

Wygoda

Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 20 godzin
- Czas czuwania: do 220 godzin

Wybieranie numerów

- Książka telefoniczna na 80 numerów z opisem
- Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia
- Powiększona czcionka przy wybieraniu numeru
- Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
- Sybkie wybieranie numerów (skrótly przyciskami numerycznymi 2-9,0)
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP¹
- Możliwość wyboru melodii dzwonka:
 - 21 melodii
 - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- Sygnał dzwonka odtwarzany w słuchawce przez głośnik trybu głośnomówiącego
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych

Połączenia nieodebrane

- Wyświetlanie informacji o nieodebranych połączeniach
- Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)
- Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z datą i godziną połączenia
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście połączeń nieodebranych

Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- Klawiatura z powiększonymi przyciskami
- Budzik:
 - z melodią do wyboru
 - ustawienie czasu synchronizowane z centralą telefoniczną (sygnał CLIP)¹
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Możliwość montażu na ścianie
- Anteny wewnętrzne

Wyświetlacz i menu

Wyświetlacz

- Podświetlany monochromatyczny wyświetlacz (96x64pikseli)
- Kolor podświetlenia: bursztynowy

W trybie czuwania

- Wyświetlanie:
 - godziny i daty
 - stanu naładowania akumulatorów
 - siły sygnału i trybu Eco

W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Menu

- Wygodne w użyciu menu w 28 językach (zestaw zależny od wariantu geograficznego)
- Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Klawiatura

- Nowa klawiatura z powiększonymi przyciskami wykonana z wysokiej jakości materiałów
- 12 przycisków numerycznych plus 7 przycisków funkcyjnych
- Czterokierunkowy przycisk funkcyjny
- Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy)
- Podświetlane przyciski rozpoczęcia („zielona słuchawka”) i zakończenia połączenia („czerwona słuchawka”)
- Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”)
- Dedykowany przycisk wiadomości (MWI)
- Przycisk Flash (R) – długie przyciśnięcie Pauza (P)
- Połączenia wewnętrzne (INT) oraz wyciszenie mikrofonu uruchamiane przyciskiem nawigacyjnym

ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii w porównaniu do zwykłych telefonów bezprzewodowych Gigaset (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%²
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek³
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Akcesoria

- Gigaset Repeater
- Rozszerzalny do maksymalnie 4 słuchawek

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Dane techniczne

Słuchawka

- Czas czuwania: do 220 godzin
- Czas rozmów: do 20 godzin
- Akumulatory: 2xAAA (NiMH, 550 mAh)
- Czas ładowania: <8 godzin
- Zasięg w pomieszczeniach: do 50 metrów
- Zasięg w terenie otwartym: do 300 metrów
- Masa: 112g (z akumulatorami)
- Wymiary (WxSxD): 153 x 27 x 48 mm

Stacja bazowa

- Energooszczędny zasilacz impulsowy (230V)
- Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek
- Podłączenie do 1 linii analogowej
- Meldowanie do 4 słuchawek
- Masa: 89g
- Wymiary (WxSxD): 122 x 104 x 32 mm

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 stacja bazowa
- 1 pokrywa akumulatorów
- 2 akumulatory AAA (NiMH)
- 1 zasilacz
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

Kolor

- Czarny

¹ funkcja zależna od operatora

² kiedy zalogowana jest więcej niż 1 słuchawka (zmniejszenie zasięgu o połowę)

³ jeśli wszystkie zalogowane słuchawki obsługują tryb Eco Plus

Part number:	S30852-H2201-S201
Kod EAN:	4250366816708